Dominion® User Station Firmware Release Notes

Firmware Version: Dominion User Station 5.3

Release Status: General Availability (GA)

Date: 2026 年 6 月 29 日

ユーザーステーションの概要

ユーザーステーションは、KX III および KX IV KVM-over-IP スイッチに接続されたリモートサーバーおよびワークステーションへの高性能 IP アクセスをユーザーに提供するアプライアンス製品です。また、オプション機能として、CommandCenter 連携機能が用意されており、複数の KVM スイッチへのアクセスを提供します。

KVM 以外へのアクセス方法： VMware 仮想マシン、Web ブラウザ接続、RDP、VNC、SSH

ユーザーステーションには、高性能且つ利便性に富んだデスクトップユーザーインターフェイスが用意されており、1～4 台（DKX4-EUST）のモニターで複数の KVM-over-IP セッションをサポートしているので、ユーザーは複数（最大 8 台を目安）のサーバーに同時にアクセスして、表示・制御が可能です。

DKX4-EUST と DKX3-EUST は、従来製品（DKX4-UST, DKX3-UST）より高性能なハードウェアです。KX III（G2 を含む）／KX IV に接続されたターゲットサーバーおよびワークステーションへの快適なリモートアクセスをユーザーに提供し、オプション機能として CommandCenter との連携が可能です。また、DKX4-EUST は、DKX3-EUST より高性能なハードウェアである事に加え、DKX4-101 が提供する 4K ビデオのサポートや最大 4 台のモニター接続をサポートします。

リリース 5.3 の概要

リリース 5.3 は、正規版（GA）リリースです。このリリースには、パフォーマンスと生産性の向上、新製品と周辺機器のサポート、新機能と拡張機能、修正が含まれます。具体的な更新につきましては、これ以降の説明をご参照ください。

留意事項および重要な情報

- リリース 5.3 へアップグレードするためには、利用中のユーザーステーションのファームウェアが 4.7 以降である必要があります。
- リリース 5.3 は、DKX4-101 と DKX3（G2 を含む）の各 IP-KVM スイッチと互換性があります。
- リリース 5.3 は、Dominion KX、KX II、LX、LX II、KSX II、その他の IP-KVM との互換性はありません。
- リリース 5.3 と互換性のある CC-SG のファームウェアバージョンは 14.0 です。
- アップグレード実行中に、画面が数分間ブランク表示になることがありますが、これは想定内の動作です。アップグレードは約 7 分（CC-SG 経由の場合は 9 分）で完了し、ユーザーステーションはログイン画面まで自動起動します。

- CC-SG からアップグレードする場合：アップグレードを実行すると、CC-SG はユーザーステーションにリモートログインして、アップグレードファイルを転送します。これはネットワークの状態にもよりますが約 1 分程度要し、それから CC-SG はログアウトします。その後、エラーメッセージが CC-SG に表示されますが、これは想定内の動作です。ユーザーステーションは、さらに 1～2 分間ログイン画面が表示された後、アップグレードが開始されます。アップグレード完了までに要する時間は約 9 分です。
- 制限事項として、OpenVPN 接続の設定は引き継がれません。アップグレード完了後、再設定の必要があります。

ファームウェアバージョン	アップグレード手順
4.7 もしくはそれ以前	» 4.7 »5.0 » 5.1 » 5.2 » 5.3

ご質問がございましたら、テクニカルサポートへご連絡ください。

本リリースの互換性

このファームウェアリリースは、以下のユーザーステーションと Dominion KX モデルの接続をサポートします。

製品種別	型番
Dominion ユーザーステーション	DKX3-UST, DKX4-UST, DKX3-EUST, DKX4-EUST
Dominion KX（IP-KVM スイッチ）	DKX3G2: DKX3G2-108、DKX3G2-116、DKX3G2-132、DKX3G2-216、DKX3G2-232、DKX3G2-416、DKX3G2-432、DKX3G2-464、DKX3G2-808、DKX3G2-816、DKX3G2-832、DKX3G2-864、DKX3G2-896 DKX3: DKX3-108, DKX3-116, DKX3-132, DKX3-216, DKX3-232 DKX3-416, DKX3-432, DKX3-464, DKX3-808, DKX3-816, DKX3-832 DKX3-864 DKX4: DKX4-101

リリース 5.3 のガイドライン

上記の「**本リリースの互換性**」を参照してください。製品型番は、通常 GUI のデバイス情報やデバイスに貼付されたラベルでも確認できます。もし、製品型番が不明な場合は、テクニカルサポートへお問合せください。

リリースハイライト

新機能および拡張機能

管理 ID	概要
88867	CVE-2026-43284 と CVE-2026-43500 の脆弱性に対応しました。
88701, 88656	複数のモニターの配置設定をスムーズに行うためにモニターをドラッグしながら SHIFT キーを押し続けると自動配置機能がキャンセルされるように変更しました。
88619, 88394, 88044, 87032	ZPE™ Nodegrid Serial Console（NSC）デバイスへのアクセスをサポートしました。
88043, 87140	ユーザーステーションの基盤 OS である Rocky Linux を更新しました。
87787, 87360	Rails（ruby-on-rails）を更新しました。
87638	CC-SG 14.0 をサポートしました
87513	RDP クライアントを更新しました。
87142	JRuby を 10.0.3.0 へ更新しました。
87141	Java 25 JRE を組み込みました。
85706	KVM クライアントをフルスクリーン表示する際に 1 台のモニターだけでなく全てのモニターに適用するオプションを追加しました。※「Open in Firefox Web Browser」選択時は不可

ファームウェアの機能詳細は、https://www.raritan.com/jp/support にてユーザーガイドもしくはオンラインヘルプをご参照ください。

ドキュメント

Dominion ユーザーステーションには、以下のユーザー向けドキュメントが用意されています。

- User Station User Guide – ユーザーステーションのユーザーインターフェースと一般的な使用方法について記述されたドキュメント
- Enhanced User Station User Guide – DKX4-EUST／DKX3-EUST 向けユーザーインターフェースと一般的な使用方法について記述されたドキュメント
- User Station Quick Setup Guide – DKX3-UST／DKX4-UST 向け初期セットアップについて記述されたドキュメント
- Enhanced User Station Quick Setup Guide – DKX4-EUST／DKX3-EUST 向け初期セットアップについて記述されたドキュメント

ユーザーステーションのドキュメントは、ラリタンの Web サイトからダウンロードできます。

https://www.raritan.com/jp/support/product/dominion-kx-user-station

5.3 以前のファームウェアやドキュメントにつきましても、入手可能です。

オンラインヘルプ　※英語のみ

ユーザーステーションは、[Main Menu]->[Help]->[User Manual]からオンラインヘルプを呼び出す事ができます（要インターネット接続）。[Contents]、[Index]、[Search]の各項目を利用して、適切なトピックを参照することが可能で、テキストや画像を用いたユーザーステーションの全容をご参照いただけます。また、このガイドには関連事項へのリンクが多数用意されています。 ラリタンの Web サイトでは、「サポート」セクションからオンラインヘルプをご利用いただくことも可能です。

リリース 5.3 の入手方法

リリース 5.3 は正規版（GA）リリースであるため、Raritan のサポートサイトにて提供されます。

https://www.raritan.com/jp/support/product/dominion-kx-user-station

ファームウェアアップグレード手順

ラリタンは、ソフトウェアの強化、新機能、修正を含む新しいファームウェアを提供します。これらのアップグレードは、ラリタンの Web サイト (https://www.raritan.com/jp/) から入手可能です。

1) 「サポート」＞「製品を選択してください」から「Dominion ユーザーステーション」を選択してください。

2) 新しいファームウェアリリースのエントリをクリックして、ファイルをダウンロードします。

3) アップグレードを実施する前に、必ずリリースノートをご確認ください。

4) ファームウェアのアップグレード手順をユーザーステーションのオンラインヘルプで参照します。

ご質問がある場合は、アップグレードを開始する前に、ラリタンのテクニカルサポート窓口へお問い合わせください。

ファームウェアアップグレードにおける留意点

ご質問がある場合、もしくは手順どおりに進まない場合は、アップグレードを中止してラリタンのテクニカルサポートにご連絡ください。アップグレード手順は、製品のオンラインヘルプでも参照可能です。

https://www.raritan.com/jp/support/product/dominion-kx-user-station

日本のテクニカルサポート連絡先

https://www.raritan.com/jp/support/contact-digital-kvm-support-form

©2026 Legrand. All Rights Reserved. Trademarks are the property of their respective owners. The industry-leading brands of Ortronics, Raritan, Server Technology, and Starline empower Legrand's Data, Power & Control to produce innovative solutions for data centers, building networks, and facility infrastructures. Our division designs, manufactures, and markets world-class products for a more productive and sustainable future. The exceptional reliability of our technologies results from decades of proven performance and dedication to research and development.